

CH1112/CH2112

手提式电瓶自动充电机 12 VDC / 10 Amp

特色

- 适用于铅酸电池或铅钙电池
- 浮动充电方式
- 具电压回馈检知功能与定电压保护
- 具电流连续无段调整功能与限电流保护
- 具短路及反极性保护
- 可永久与电瓶连结而不损及电瓶寿命



CH1112
CH2112
www.kutai.com.tw

技术参数

AC 输入电压	CH1112 单相 110 VAC $\pm 10\%$ CH2112 单相 220 VAC $\pm 10\%$ 频率 50/60 Hz	保护功能	定电压、限电流、短路与反极性保护 电源过电流时以熔丝遮断
浮充输出电压	出厂设定电压为 13.8 VDC	储存温度	-20°C ~ 40°C
额定输出电流	最大 10 ADC	相对湿度	90% 以下
输入电源熔丝规格	5 Amp / 250 VAC	尺寸	254.0 (L) x 157.0 (W) x 185.0 (H) mm
消耗功率	最大 230 watt	重量	6.8 Kg $\pm 2\%$



CH1124
CH2124
www.kutai.com.tw

CH1124/CH2124

手提式电瓶自动充电机 24 VDC / 10 Amp

特色

- 适用于铅酸电池或铅钙电池
- 浮动充电方式
- 具电压回馈检知功能与定电压保护
- 具电流连续无段调整功能与限电流保护
- 具短路及反极性保护
- 可永久与电瓶连结而不损及电瓶寿命

技术参数

AC 输入电压	CH1124 单相 110 VAC $\pm 10\%$ CH2124 单相 220 VAC $\pm 10\%$ 频率 50/60 Hz	保护功能	定电压、限电流、短路与反极性保护 电源过电流时以熔丝遮断
浮充输出电压	出厂设定电压为 27.6 VDC	储存温度	-20°C ~ 40°C
额定输出电流	最大 10 ADC	相对湿度	90% 以下
输入电源熔丝规格	5 Amp / 250 VAC	尺寸	254.0 (L) x 157.0 (W) x 185.0 (H) mm
消耗功率	最大 340 watt	重量	7.2 Kg $\pm 2\%$

